

CORIOscan Select & Connect



CORIOscan Select



Die Scan Konverter für Präsentation und Schulung!

CORIOscan **Select** bzw. **Connect** heißen die neuen VGA-Video-Konverter aus dem Hause ComDat. Anwendungen finden die VGA-Video-Konverter bei Präsentationen, Schulungen, Video-Konferenz-Systemen, POS und POI Systemen und überall da, wo VGA-Inhalte in Videosignale gewandelt werden müssen. Als Ausgang stellen die Konverter Ihnen Video (FBAS), S-Video (Y/C) und RGB-Videosignale parallel zum VGA Signal zur Verfügung.

ComDat VGA-Video-Konverter sind reine Hardwarelösungen, d.h. Sie müssen weder Treiber installieren noch sonstige Eingriffe in Ihrem PC vornehmen. Mit dieser Plug'n Play Funktionalität können Sie natürlich auch alle Betriebssysteme wie Win'98 & NT, Linux oder OS/2 verwenden.

Bedient werden die CORIOscan **Select** bzw. **Connect** über eine Infrarot-Fernbedienung. Der CORIOscan **Select** kann auch über eine Standard RS232 Schnittstelle per Software gesteuert werden. Neben der einfachen Bedienung des CORIOscan **Select** bzw. **Connect** ist die hervorragende Flimmerunterdrückung und die einzigartige Auto Set Funktion hervorzuheben. Die Auto Set Funktion erlaubt die automatische Anpassung des CORIOscan Konverter an die jeweilige

Technische Daten

Technische Änderungen vorbehalten

CORIOscan Select / Connect

Für PC und Macintosh (zusätzlicher Kabelsatz für Mac erforderlich)

Unterstützte VGA-Auflösung:

- bis max. 1600x1200 mit 24 Bit Farbtiefe
- empfohlen bis 1024x768
- Horizontale Ablenkfrequenz: 24KHz bis 100KHz
- Alle vertikalen Ablenkfrequenzen werden unterstützt
- Videoausgänge: (PAL / NTSC umschaltbar)
- FBAS (Cinch Anschluß 1Vss)
- Y/C (4 Pin Mini-DIN)
- RGB (SubD Anschluß / Scart Kabel)
- H & V Sync (TTL Level)
- Paralleler Ausgang von Computer- und Videosignalen

Flimmerunterdrückung:

- Digitale Flimmerunterdrückung 2 oder 4 Zeilen

Zoomfunktion:

- 2-fach Zoom mit Auswahl des Bereiches

Bildlage und Overscan:

- Bildlage variabel einstellbar
- Overscan/Underscan Schaltung

Speicher der Einstellungen:

- Nicht flüchtiger Speicher der individuellen Einstellungen

Bedienung:

- durch Fernbedienung und Tasten
- über RS 232-Software (nur Select)

Stromversorgung:

- + 12V DC, 500 mA, Center Pin positiv

Gehäuseabmessungen und Gewicht:

- 200mm x 100mm x 35mm
- 270g

VGA-Auflösung und Bildwiederhol-Frequenzen. Alle individuellen Einstellungen können gespeichert werden und sind auch nach einem Stromausfall gültig. Weitere Features sind die 2-fach Zoom-Funktion mit freier Positionierung, das On-Screen-Menü* und die Maussteuerung* über die IR-Fernbedienung. Zum Lieferumfang des CORIOscan **Select** gehört weiterhin eine exklusive Tragetasche mit Stauraum für Zubehör und CDs.

*Nur **Select**

